- 1. Conectar a impressora através de USB ao computador e executar a o programa
 - (1) Escolher a opção USB

Milestone PrinterTool v1.01	-		×
Communication with printer	3		
• Port:	COM1: Config Port	~	
O Printer Driver:	Microsoft Print to PDF	~	
Set Printer	Download		

(2) Clicar Set Printer

Milestone PrinterTool v1.01	-		×
Communication with printer			
O Port:	COM1:	~	
	Config Port		
O Printer Driver:	Microsoft Print to PDF	~	
Set Printer	Download		
<u>۲</u>			

2. Set up the WiFi that the printer needs to connect to

Set Printer
Base Ethernet Wifi Bluetooth setting BlackMark RPP Heat Time 2D Barcode Serial
SSID: (Milde): STA -
○ OPEN(No Keys) (2)
© WPA-PSK/WPA2-PSK
Type: WPA-PSK Encryption: AES
PSK Key:
© WEP
Type: OPEN Vey:
Set
(3)

- (1) WiFi name
- (2) WiFi password
- (3) Clicar Set para enviar para a impressora

De acordo com as configurações acima, configure o nome e a senha do WiFi que a impressora precisa conectar. Se você não conhece as configurações WiFi detalhadas, a lista suspensa permanecerá o padrão e selecione wpa2-psk na senha

3. Configura o endereço IP da impressora

Printer			
Base	Ethernet Wif	i Bluetooth setting BlackMark RPP Heat Time 2D Barcode S	erial 🚹 🕨
() IP	© DHCP (1)	
I	P:	192 . 168 . 1 . 87 Port: 9100 Set	
s	ub Mask:	255 . 255 . 255 . 0	
G	GateWay:	192 . 168 . 1 . 1	
	DHCP:	Disable	
		Set	
м	(2) IAC:	00 00 00 00 00 Set]
Di	uplex Mode:	100Mbps Full Duplex Set]

- (1) Especifica manualmente o endereço de IP
- (2) Configura a impressora para obter o endereço de IP automaticamente Se você não tiver certeza de qual endereço IP precisa ser configurado para a impressora, selecione o DHCP e clique em "Set" abaixo

Após a configuração, aguarde dez a quinze segundos, reinicie a impressora e imprima a página de autoteste da impressora para ver se as informações de WiFi na página de autoteste foram alteradas. Se mudou, a configuração do WiFi da impressora foi bem-sucedida, se não houver alteração, reconfigure.